

ZaMeL

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Psczycyna, ul. Zielona 27, Poland
tel.: +48 32 210 46 65; fax: +48 32 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamel.com

РАДИОДИММЕР ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ RDP-21

Диммер RDP-21 предназначен для регулировки уровня освещения источников света 230 V AC типа ламп накаливания и галогенных. Устройство работает также с источниками света, питаемыми тороидальными или электронными трансформаторами. Изменение интенсивности освещения возможно так же и для избранных диммируемых светодиодных и люминесцентных источников света. Управление диммером может быть осуществлено непосредственно при помощи передатчиков или контроллера EXTA LIFE, а также используя проводку при помощи одноклавишного выключателя моностабильного или бистабильного.

230 V AC; IP20
Вес нетто: 0,04 кг
PN-ETSI EN 300 220-1
PN-ETSI EN 300 220-2

CE 1471



Символ, обозначающий сортировку электрического и электронного оборудования. Запрещено выбрасывать использованные устройства с другим мусором.


СКАНИРУЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ



- совместим с контроллером и передатчиками системы EXTA LIFE
- двусторонняя передача данных – отображение состояния устройства и интенсивности освещения в мобильном приложении
- управляющий элемент: 2 к транзистор MOSFET
- работа с лампами накаливания и галогенными,
- работа с источниками света питаемыми тороидальными или электронными трансформаторами,
- память уровня освещенности
- программируемое время затемнения и осветления
- возможность обновления программного обеспечения



Фирма ZAMEL Sp. z o.o. декларирует что устройство соответствует основным требованиям норм, а также другим постановлениям директивы 2014/53/UE. Сертификат соответствия находится на сайте www.zamel.com

Все права защищены © ZAMEL

Сделано в Польше

zameL



• плавное затемнение
освещения



• работа с устройствами
системы EXTA LIFE



• радиус действия на открытом
пространстве до 300 м

РАДИОДИММЕР
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
RDP-21

УМНЫЙ ДОМ

exta life

УДАЛЕННАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- Приемник RDP-21 имеет встроенный загрузчик, который позволяет удаленно изменять программное обеспечение из приложения EXTA LIFE. Обновление возможно только для приемников приспанных к контроллеру и может быть реализовано только пользователем с правами администратора. Для обновления необходимо подключить контроллер EXTA LIFE к сети интернет.
- Текущая версия приемника RDP-21 показан на вкладке „Информация о конфигурации.“ (Szczegóły konfiguracji) Если имеется более новая версия программного обеспечения будет выделена кнопка „Обновить“. При нажатии на кнопку, информация передается на контроллер, который запускает режим обновления встроенного программного обеспечения приемника (в это время управление и настройка не возможны). Последняя версия программного обеспечения от контроллера передается на приемник (около 1 минуты). Если обновление заканчивается успешно, то информация об этом поступит от приемника и появится в мобильном приложении.
- Если по каким-либо причинам обновление не произойдет корректно, контроллер отметит приемник как приемник с ошибкой обновления. Такой приемник теряет свою первоначальную функциональность. Одновременно, если в мобильном приложении для такого приемника будет выбрана из меню закладка „Конфигурация“ то сразу произойдет перенос в окно „Информация о конфигурации“ с выделенной областью „Обновить“. При нажатии этой кнопки процесс обновления программного обеспечения будет запущен повторно.

